


12Vバッテリー専用充電器 COMPACT CHARGER (コンパクトチャージャー)

コンパクトな
手のひらサイズ



原付、オートバイ、乗用車、農耕機につなぐだけでかんたん充電
スマートフォン(専用アプリ)を使えば手で操作ができる



No.2721

3A

セット内容



No.2722

6A

セット内容



- アイドリングストップ車用バッテリー、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
- 原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリーに最適
- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く
- つなぐだけで充電を開始し、電流設定も可能 ※鉛バッテリーに限る
- 本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能
- 専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作ができ、充電状態、エラー状態の確認が可能
- 専用アプリで、オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8V LiFePO4 電池(4S、BMS 入り)に対応した専用モードを搭載
- 端子電圧がDC3V以上の鉛バッテリーに充電することができます。
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 5種類の保護機能で安全・安心
- 防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)



専用収納ケース付

スマホがなくても
つなぐだけで充電可能



オートバイに充電

普通乗用車に充電



入力: AC100V

※バッテリータイプの設定はできません。



充電進行状況
確認画面

バッテリータイプ/
充電電流の選択画面



初期画面

専用アプリで
様々な操作ができる

- 充電の開始/停止
- 充電進行状況の確認
- 充電電流の選択
- エラー確認
- バッテリータイプの選択

Bluetooth®

【No.2721】

- 入力電圧: AC100V 50/60Hz
- 出力電圧: STD→DC14.3V、AGM→DC14.8V、ISS→DC15.7V、DEEP→DC15.3V、Li→DC14.2V
- 出力電流: 0.8A(0.75A±10%)、3A(±10%)
- 適合バッテリー容量: 15Ah~100Ah(5時間率容量)、2Ah~100Ah(10時間率容量)
- 消費電力: 最大50VA以下
- 本体サイズ: 32(W)×65(L)×60(H)mm ※電源プラグを除く
- 質量: 約230g
- 充電ケーブル長: 約3.8m(各ケーブル接続時)



製品情報ページ

【No.2722】

- 入力電圧: AC100V 50/60Hz
- 出力電圧: STD→DC14.3V、AGM→DC14.8V、ISS→DC15.7V、DEEP→DC15.3V、Li→DC14.2V
- 出力電流: 0.8A(0.75A±10%)、3A(±10%)、6A(±10%)
- 適合バッテリー容量: 15Ah~100Ah(5時間率容量)、2Ah~100Ah(10時間率容量)
- 消費電力: 最大100VA以下
- 本体サイズ: 32(W)×83(L)×72(H)mm ※電源プラグを除く
- 質量: 約400g
- 充電ケーブル長: 約3.8m(各ケーブル接続時)



製品情報ページ